

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 0202025

zahájení revize dne 06.02.2025
ukončena dne 06.02.2025

Revize podle ČSN 33 1500
(33 2000-6 ed.2)
(NV190/2022)

revizní technik : Jindřich Bura
evid.číslo : 13219/7/21 R-EZ-E2A
adresa : Zámecká 962, Karviná-Fryštát

Organizace: Kosmonautů Karviná-Ráj

Revidovaný objekt: byt : 2+1

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní		o celkovém výkonu	kVA
b) cizí síť ČEZ		transf. o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení			kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od sítě
a proudovým chráničem

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem		kW	
žárovk., zářivk., výbojkových	10	kW	0,9
jiných spotřebičů	6	kW	5,3
Celkem instalováno		kW (kVA)	6,2

Rok příští revize : 2030

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

Měření izolač. odporů provedeno:	Eurotest 61557 č.12057369	č.kal.listu
Měření zemních odporů provedeno:	Eurotest 61557 č.12057369	18-III/22
Měření impedance provedeno:	Eurotest 61557 č.12057369	18-III/22
Další použité přístroje:	ZN1, Meditest 50 č.990788	19-III/22

Celkový posudek:

Elektrické zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

Tato zpráva o revizi má 3 stran

Počet příloh :

Rozdělovník:

2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení ev. šx

13219/7/21/
R-EZ-E2A



.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev.technika

Čís	Místnost, proud. obvod, popis zařízení druh vedení, prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
A	<p>Základní údaje: tato pravidelná revizní zpráva se vztahuje na el. instalaci bytového jednotky 2+1, č. P. Kosmonautů, Karviná - Ráj.</p> <p>Bytový dům je napojen kabelovým vedením ČEZ přes HDS do rozváděče RE.</p> <p>V rozváděči RE je umístěné měření odběrů jedn. bytů. Z rozváděče RE je napojen rozváděč PL, ve kterém je umístěné jištění jednotlivých proudových okruhů. Elektroinstalace je provedena vodiči CYKY, CYKYLo. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 332000 čl. 411.3.2 automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem čl. 415.</p> <p>Prostředí - dle ČSN 332000-3 byly stanoveny v prostorech bytové jednotky prostory normální tab. 32-NM1.</p>		
B	<p>Rozváděč RH - ocepZ - chodba ve zdi 1xOEZ 25A/1/B jednofázový hl. jist. CYKY 5x6mm²</p> <p>Rozvodnice BR plast v bytě 1xproud. chr. OEZ 25/2/0,03A Irez-25, 1mA, tmer-19ms, Udotyk-0,02V 1xOEZ 10A/1 - osvětlení CYKYLo 3x1,5mm² 5xOEZ 16A/1 - zás. kuchyň CYKY 3x2,5mm²</p> <p>chodba: 1ks vývod osvětlení</p> <p>koupelna: 1ks vývod osvětlení 1ks zásuvka 230V</p> <p>WC: 1ks vývod osvětlení</p> <p>kuchyň: 1ks vývod osvětlení 4ks zásuvka 230V</p> <p>pokoj 1: 4ks vývod osvětlení 7ks zásuvka 230V</p> <p>pokoj 2: 1ks vývod osvětlení 3ks zásuvka 230V</p> <p>balkon: 1ks vývod osvětlení</p>	<p>100</p> <p>200</p> <p>200</p> <p>200</p>	<p>3x0,36</p> <p>0,39</p> <p>Iv > 0,03</p> <p>0,43</p> <p>0,43</p> <p>0,43</p> <p>0,43</p> <p>0,43</p> <p>4x0,43</p> <p>4x0,43</p> <p>7x0,43</p> <p>0,43</p> <p>3x0,43</p> <p>0,43</p>